

## フェーダーボックス FDS-1Ⅱ

100mmストロークプラスチックフェーダーを使用したスムーズなタッチのフェーダーボックスです。

### 仕 様

- |             |                             |             |                                |
|-------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------|
| ■ 定格入力      | +13dBm( 200Hz)              | ■ 入力インピーダンス | 600Ω                           |
| ■ 出力インピーダンス | 600Ω                        | ■ 周波数特性     | 20Hz~20KHz +0/-1.0             |
| ■ クロストーク    | -80dB以下                     | ■ 損失        | 6.0dB以内                        |
| ■ 最大減衰量     | 15KHzにて-80dB以上              | ■ 入出力コネクタ   | NC3FBH2/NC3MBH(指定)<br>(ノイトリック) |
| ■ ファンタム電源   | ミキサーのほうから送れます               |             |                                |
| [ 外形寸法 ]    | W 80×D 160×H 50( ツマミ 部は除く ) |             |                                |
| [ 重量 ]      | 600g                        |             |                                |